

Générateurs marins Panda 4000s

*Générateur d'entrée de gamme idéal
- Facile à installer et utilisation continue*

- **Capacité de démarrage élevée...**
Parfait pour l'utilisation d'un compresseur de plongée ou bien d'une climatisation
- **230 V / 50 Hz...**
pour tout votre équipement de bord
- **D'une extrême compacité et légèreté...**
D'avantage d'espace disponible
- **Cocon d'insonorisation très performant...**
Vous pouvez vous relaxer lorsque le générateur est en marche
- **Design innovant...**
Facile à installer et à entretenir avec toutes les connexions d'un seul côté
- **Pompe de gasoil intégrée**



Générateur Panda 4000s



Tableau de commande P4-control



Groupe électrogène
Panda 4000s.Neo

230 V AC
50 Hz



Tableau de commande P4-control





Groupe électrogène

Modèle	Panda 4000s FC PMS	
Dimensions	[mm]	580 x 360 x 545
Poids	[kg]	97
Niveau sonore (7m/3m/1m)	[dB]	54 / 64 / 69
Refroidissement	Circuit d'eau glycolée refroid par échangeur	

Performances

Puissance nominale	[kW]	3.8 kW
Puissance continue	[kW]	3.5 kW
Stabilité de tension	[%]	230 V \pm 5%
Stabilité de fréquence	[%]	50 Hz \pm 2Hz

Caractéristiques

Démarrreur	12V, Electrique
Commande à distance	Panda P4 Control

Moteur

Fabricant	Farymann
Type de moteur	18W430
Déplacement [ccm]	298
Régime moteur [rpm]	3000

Remarque: Les informations du document sont certifiées exactes à la date de publication. Tous nos produits sont sujets à un développement permanent et Fischer Panda GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques décrites sans préavis.



Fischer Panda GmbH
 Otto-Hahn-Str. 40
 33104 Paderborn
 Germany
 Tel. : +49 5254 9202-0
 Fax : +49 5254 9202-550
 Hotline : +49 5254 9202-767
 Email : info@fischerpanda.de
 Web : www.fischerpanda.de



Lloyd's
Register

